

Dimmerinsats S3000 Komfort

Artnr: 245500



Dimmerinsatsen ska kompletteras med centrumplatta med vred och ram i valfri färg.

Dimmer i serie 3000 avsedd för dimra glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV LED eller kompakta lysrör. Automatisk inställning av dimningsprincip enligt belastning (fram- eller bakkant). Mjukstart som spara ljuskällorna vid påslag, inställbar tändljusstyrka och min ljusnivå. Komfortdimmern kan styras från extern tryckknapp eller bi-apparat. Elektroniskt kortslutningsskydd och skydd för övertemperatur. Drift med och utan nolla. Invändig LED-indikering visar inställt driftläge.

Infällnadsdjup (mm): 24
Montagesätt: Infälld
Effekt (W): 3-420
Spänning in (V): 230