

Drivdon Jolly 1-10V Push

Artnr: 126421



Jolly 1-10V Push är ett multipower drivdon för LED-armaturer med dip-switch för att ändra utgående strömvärde och konstant spänning 12V eller 24V. Jolly 1-10V Push kan styras med push via tryckknapp, 1-10V eller 100k ohm potentiometer. Jolly 1-10V Push har ett dimringsområde mellan 1-100% AM/PWM. Jolly 1-10V Push kan i fullt PWM-läge kopplas ihop med totalt 10 drivdon i en master/slav installation via en separat synkkabel.

Bredd (mm): 67
Höjd (mm): 21
Längd (mm): 103
Effekt (W): 13-32
Dimbar: Ja
Spänning in (V): 230
Spänning ut (V): 12/24
Ström ut (mA): 250-900
Kapslingsklass: IP20
Skyddsklass: II